

Cena: 7 094,63 zł



Agregat Prądowórczy FOGO FH 7001 R

Agregat prądowórczy FOGO FH 6001 R to niezawodne urządzenie do generowania prądu. Poniżej znajduje się szczegółowy opis techniczny i funkcji:

Charakterystyka:

- Precyzyjna regulacja napięcia $\pm 1\%$, zapewniająca stabilne warunki dla podłączonych urządzeń.
- Niski poziom zakłóceń THD, wynoszący $\leq 6\%$.
- Wysoki prąd startowy prądnicy na poziomie 300%.
- Klasa izolacji prądnicy to H, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie.
- Stopień ochrony prądnicy wynoszący IP 23, chroniący urządzenie przed wpływem środowiska zewnętrznego.
- Możliwość odbioru pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32 A, co zwiększa jego praktyczność.

Wyposażenie standardowe:

- AVR - regulator napięcia, gwarantujący stabilność napięcia wyjściowego.
- Gniazda 230 V o wartościach 16 A i 32 A dla różnych potrzeb zasilania.
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, które chroni urządzenie przed uszkodzeniem.
- Czujnik poziomu oleju, który informuje o konieczności uzupełnienia oleju.

Normy i Dyrektywy:

- Zgodność z dyrektywą emisji hałasu 2000/14/WE wraz ze zmianą 2005/88/WE.
- Spełnia wymogi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
- Zgodność z Dyrektywą Niskiego Napięcia 2014/35/WE.
- Spełnia wymogi Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE.

Parametry techniczne:

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	6,2 kW
Moc znamionowa	5,6 kW
Prąd znamionowy	24,3 A

Silnik	Honda
Model	GX 390
Pojemność	389 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	6,1 L
Spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
Hałas Lwa	97 dB(A)

Waga	69 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm

